




Предприятие – неоднократный лауреат конкурса «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ» с 2005 года. Награждено дипломами за ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, за ВОЗРОЖДЕНИЕ и ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕСТИЖА ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАРКИ



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КОМНАТНАЯ ШИРОКОПОЛОСТНАЯ АНТЕННА «Дельта К311» «Дельта К311.01»

Подготовка антенны к работе:



- соберите антенну в соответствии с рисунком, расположив изоляторы так, чтобы их отверстия совпадали с отверстиями на стреле;

ВНИМАНИЕ! При наворачивании накладных гаек на изоляторы не прилагайте больших усилий. Применение инструментов не допускается.

- установите петлевые вибраторы МВ в соответствии с рисунком в корпус антенны до упора и заверните винты на задней крышке антенны с помощью отвертки;
- установите собранную антенну на подставку;
- подключите антенну к телевизору.

Для этого:

1. Для антенны Дельта К331 - вставьте штекер антенны во входное (антенное) гнездо телевизора.
2. Для антенны Дельта К331.01 - вставьте штекер светлого цвета в гнездо МВ телевизора, а штекер темного цвета в гнездо ДМВ телевизора.

Просмотр телепередач:

- включите телевизор и настройте его на любой канал, на котором в Вашей местности ведутся телевизионные передачи;
- изменяя направление антенны путем ее поворота вместе с подставкой, добейтесь наиболее четкого изображения на экране вашего телевизора.

Основные технические характеристики

Диапазоны рабочих частот 48,5 - 230 и 470	790 МГц (телевизионные каналы с 1 по 12 и с 21 по 60 ГОСТа 7845-92);
Среднее значение коэффициента усиления в диапазоне ДМВ	4дБ
Поляризация электромагнитных волн, принимаемых антенной	горизонтальная
Волновое сопротивление присоединительного кабеля (для антенны Дельта К331.01 – кабелей)	75 Ом

Комплектность:

Стрела антенны с корпусом и кабелем (для антенны Дельта К331.01 с двумя кабелями)	1 шт.
стержни вибраторов в сборе с накладными гайками и пружинками	12 шт.
петлевой вибратор	2 шт.
подставка	1 шт.
упаковка	1 шт.

Гарантийные обязательства:

- предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу антенны в течение 24 месяцев со дня выпуска;
- в течение гарантийного срока, при отсутствии механических и электрических повреждений вызванных неправильной эксплуатацией изделия, покупатель имеет право на ремонт антенны за счет изготовителя;
- по вопросам ремонта антенны во время и после гарантийного срока просим обращаться по адресу:

Россия, 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 38,
 ЗАО "НПП ОСТ", тел. (812) 365-2771,
 тел./факс (812) 703-4449, E-mail: sales@antenna.spb.ru,
 www.antennaspb.ru Код ОКП 65 7730

